

□ GrowattShineLink-X

- Kabelfreie, einfache Installation
- Automatische IP-Adressierung, Plug & Play
- 120 Meter Reichweite, breite Abdeckung
- Monitoring von bis zu 3 Wechselrichtern
- Eingebauter Speicher, 1-Monats-Daten
- Online-Monitoring und Wartung



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Kommunikationsschnittstelle

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RF433 | Ja |
| RF433(unter Freifeldbedingungen) | Bis zu 120m |
| RF433(zweiblockierende Wände) | 20m |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------------|
| Energieverbrauch | <2WStandby,<5WSpitzenleistung |
| Eingangsspannung der Wechselstromversorgung | 196V~250V |
| Eingangsfrequenz des Netzteils | 50/60Hz |

Allgemein

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen (B/H/T) | 105/85/26mm |
| Gewicht | <1kg |
| Montagemöglichkeiten | Tisch-/Wandmontage |
| Schutzklasse | IP30 |
| Statusanzeige | LED |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 to 65 °C |
| Feuchtigkeit | 0-95% (nicht kondensierend) |

Eigenschaften

| | |
|---|----------|
| Grafische Benutzeroberfläche | Opt |
| Remote-Firmware-Upgrades | Ja |
| Max. Anzahl der zu überwachenden Geräte | 3(RF433) |
| Garantie | 1Jahr |

CE