

# Growatt ShineLink

- Kabelfreie, einfache Installation
- Automatische IP-Adressierung, Plug & Play
- 120 Meter Reichweite, große Reichweite
- Überwachung von bis zu 8 Wechselrichtern
- Eingebauter Speicher, 1-Monats-Daten
- Online-Überwachung und Wartung



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**G**ROWATT

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

## Kommunikationsinterface

RF433	Ja
RF433 (unter Freifeldbedingungen)	Bis zu 120 m
RF433 (zwei blockierende Wände)	20 m

## Energieversorgung

Energieverbrauch	< 2W Standby , <5W Spitzenleistung
Eingangsspannung der Wechselstromversorgung	196V~250V
Eingangsfrequenz des Netzteils	50/60Hz

## Allgemeine Spezifikation

Abmessungen (B / H / T)	105/85/26mm
Gewicht	< 1kg
Montagemöglichkeiten	Tisch- / Wandmontage
Stärke des Schutzes	IP30
Statusanzeige	LED
Umgebungstemperaturbereich	-25 to 60 °C
Feuchtigkeit	0-95% (nicht kondensierend)

## Eigenschaften

Programmierbarer Potentialfreier Kontakt	Opt
Grafische Benutzeroberfläche	Android/iOS APP
Remote-Firmware-Upgrades	Ja
Max. Anzahl der zu überwachenden Geräte	8(RF433)
Garantie	1 Jahr